

Kennzeichen	ÄZ Datum	Schalttaelliste für	Sachnummer	Blatt Nr.
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Benennung / Beschreibung		
A		ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 333.5010 S		333.5010.01
B601		BO MA714HC PRAEZ.OP-AMP FAIRCHILD MA 714 HC	B0 333.2834	333.5210
B602		BO LF355H BIFET-OP-AMP. BO LF355H	B0 289.4754	333.5210
B603		BO LF355H BIFET-OP-AMP. BO LF355H	B0 289.4754	333.5210
B604		BO CA1458G DUAL-OP-AMPL. IC-SM72558P	B0 083.5570	333.5210
BU601		FO EINBAUBUCHSE 7POL. AMPHENOL C91-332E-7S	255.6690	333.5010.01
BU602		FJ EINBAUBUCHSE BNC ISOLI	FJ 083.7066	333.5010.01
C602		CE 22UF -10*100X40V 9X13 SIEMENS 84136-87226-Z	CE 022.7572	333.5210
C603		CE 22UF -10*100X40V 9X13 SIEMENS 84136-87226-Z	CE 022.7572	333.5210
C605		CC 100PF+-2X6X9NP0 DRALORIC EDPU6X9/100/2XNP0	CC 087.6541	333.5210
C606		CC 100PF+-2X6X9NP0 DRALORIC EDPU6X9/100/2XNP0	CC 087.6541	333.5210
C607		CC 100PF+-2X6X9NP0 DRALORIC EDPU6X9/100/2XNP0	CC 087.6541	333.5210
C609		CC 27PF+-2X4X5NP0 DRALORIC EDPU4X5/27/2X/NP0	CC 087.6470	333.5210
C612		CC 4,7NF+-10X6X9R2000 DRALORIC EDPU6X9/4700/10R2000	CC 087.7102	333.5210
C613		CC 4,7NF+-10X6X9R2000 DRALORIC EDPU6X9/4700/10R2000	CC 087.7102	333.5210
C617		CK 10 UF+-10% 63V QUADER ROEBERST MKT1822-610/06/10X	CK 024.7011	333.5210
C619		CC 10PF+-0,23PF3X4NP0 DRALORIC EDPU3X4/0,25NP0	CC 087.6429	333.5210
C620		CC 150PF+-2X5X6N750 DRALORIC EDPU5X6/150/2XN750	CC 087.6929	333.5210
C628		DRALORIC EDPU6X9/150/2XN150	CC 087.6735	333.5210
C629		CC 100UF+-10*100X40V 13X17 SIEMENS 841316-87107-Z	CE 022.7595	333.5210
C630		CE 100UF+-10*100X40V 13X17 SIEMENS 841316-87107-Z	CE 022.7595	333.5210
GL601		AE PAD1 SI PICOAMPERE DIO	AE 012.1542	333.5210
GL602		AE PAD1 SI PICOAMPERE DIO	AE 012.1542	333.5210
GL604		AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF D10DE1N4151	AD 012.0723	333.5210
GL605		AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF D10DE1N4151	AD 012.0723	333.5210
GL606		AG 1N4007 SI 1A 1000V AEG-TELEF 1N4007	AG 013.0310	333.5210
GL607		AG 1N4007 SI 1A 1000V AEG-TELEF 1N4007	AG 013.0310	333.5210
GL609		AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF D10DE1N4151	AD 012.0723	333.5210

Diese Unterlagen ist unser Eigentum. Verleihrung, unbotliche Vervielfältigung, Verbreitung und Nachahmung ist strafbar.

Kennzeichen	ÄZ Datum	Schalttaelliste für	Sachnummer	Blatt Nr.
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Benennung / Beschreibung		
GL611		AE BZX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON D10DEBZX55/C5V6	AE 012.2455	333.5210
GL612		AE BZX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON D10DEBZX55/C5V6	AE 012.2455	333.5210
GL613		AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF D10DE1N4151	AD 012.0723	333.5210
GL614		AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF D10DE1N4151	AD 012.0723	333.5210
L601		LD 1,00UH10X1,100HM0,310A DELEVAN 1025-20	LD 067.2863	333.5210
L602		LD 120 UH10X14,00HM0,097A DELEVAN DROSSEL1025-70	LD 067.3118	333.5210
L603		LD 120 UH10X14,00HM0,097A DELEVAN DROSSEL1025-70	LD 067.3118	333.5210
R601		RS 0,5W 10K 10XLIN L32 DRALORIC 61CDP10K10XLIN L32	RS 087.7348	333.5210
R602		RF 0,25W3,3KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X3,3K	RF 069.3321	333.5210
R603		RF 0,25W2,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X2,2K	RF 069.2225	333.5210
R606		RF 0,25W220 OHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X220	RF 069.2219	333.5210
R608		RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X10K	RF 069.1035	333.5210
R609		RF 0,25 W 27 KOHM+-5% RESISTA SK4/27K5X	RF 007.1548	333.5210
R610		RF 0,25W 68KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X68K	RF 069.6837	333.5210
R611		RF 0,25W470KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X470K	RF 069.4740	333.5210
R612		RF 0,25W470KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X470K	RF 069.4740	333.5210
R613		RS 0,75W25KOHM+-10X CERMET BECKMAN 89P-R25K	RS 037.7415	333.5210
R616		RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X10K	RF 069.1035	333.5210
R617		RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X10K	RF 069.1035	333.5210
R619		RF 0,25W 18KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X18K	RF 069.1835	333.5210
R620		RF 0,25W220KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X220K	RF 069.2248	333.5210
R621		RF 0,25W100KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X100K	RF 069.1041	333.5210
R622		RF 0,25W100KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X100K	RF 069.1041	333.5210
R623		RF 0,25W100KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X100K	RF 069.1041	333.5210
R624		RF 0,25W 1 MOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X1,0M	RF 069.1058	333.5210
R625		RF 0,25W 1 MOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X1,0M	RF 069.1058	333.5210
R626		RF 0,25W 47KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X47K	RF 069.4734	333.5210
R631		RF 0,25W 56KOHM +-5% DRALORIC LCA0207//+-5X56K	RF 069.5630	333.5210



Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	Sachnummer	Sachnummer	Blatt Nr.
R632	DRALORIC LCA0207/+-5%56K RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035			333.5210
R634	DRALORIC LCA0207/+-5%10K RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035			333.5210
R641	DRALORIC LCA0207/+-5%10K RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035			333.5210
R644	DRALORIC LCA0207/+-5%10K RS 0,75W25KOHM+-10%ZERMET BECKMAN 89P-R25K	RS 037.7415			333.5210
R645	DRALORIC LCA0207/+-5% RF 0,25W9,1KOHM +-5%	069.9120			333.5210
R650	DRALORIC LCA0207/+-5%9,1K RS 0,25W220K 10%POSEX L32	RS 087.7483			333.5210
R651	DRALORIC 61HDP220K10%POSEX132 RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035			333.5210
R654	DRALORIC LCA0207/+-5%10K RS 0,75W25KOHM+-10%ZERMET BECKMAN 89P-R25K	RS 037.7415			333.5210
R658	DRALORIC LCA0207/+-5% RF 0,25W 1 MOHM +-5%	RF 069.1058			333.5210
R660	DRALORIC LCA0207/+-5%1,0M RF 0,25W4,7KOHM +-5%	RF 069.4728			333.5210
R661	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7K RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035			333.5210
R662	DRALORIC LCA0207/+-5%10K RF 0,25W4,7KOHM +-5%	RF 069.4728			333.5210
R663	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7K RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035			333.5210
R665	DRALORIC LCA0207/+-5%10K RF 0,25W470 OHM +-5%	RF 069.4711			333.5210
R666	DRALORIC LCA0207/+-5%470 RF 0,25W4,7KOHM +-5%	RF 069.4728			333.5210
R667	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7K RF 0,25W 33KOHM +-5%	RF 069.3338			333.5210
R668	DRALORIC LCA0207/+-5%33K RF 0,25W 47KOHM +-5%	RF 069.4734			333.5210
S601	SD 6EBENEN 1MAL7 KURZSCH.	289.4631			333.5210
T601	AM BF245A N-KANAL-FET 30V TEXAS TRANSISTBF245A	AM 010.8527			333.5210
T602	AM J174 P-KANAL-FET 30V SILICONIX J174	AM 246.1882			333.5210
T606	AK BCY791X PNP 45V200MIA SIEMENS SI-TRANSISTORBCY791X	AK 010.3777			333.5210
T607	AM 2N4860 SI N-KANAL-FET SILICONIX TRANSISTOR 2 N 4860	AM 234.4075			333.5210
T608	AM 2N4860 SI N-KANAL-FET SILICONIX TRANSISTOR 2 N 4860	AM 234.4075			333.5210
					- ENDE -

Kennzeichen	AZ	Datum	Schalttafel für	Sachnummer	Blatt Nr.	
						16 0281
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN						
Kennzeichen	Benennung / Beschreibung			Sachnummer	enthalten in	
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 349-3512 S				349-3512-01	
B701	RO MA725 OPERATIONS. VERST			B0 082-0897	349-3641	
B702	FAIRCHILD IC-725HM			BL 086-7050	349-3641	
B703	BL CD40168E 4/ANALOGSWITC RCA ICCD4016AE			B0 333-5879	349-3641	
B704	B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H			B0 333-5879	349-3641	
B705	ADVANCED LF 356 H			B0 333-5879	349-3641	
B706	B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H			B0 257-4788	349-3641	
B707	B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP- NSC IC-LM308AH			B0 257-4788	349-3641	
B711	B0 LF156H BIFET-OP-AMP- ADVANCED LF 156 H			B0 333-5862	349-3641	
B712	B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H			B0 333-5879	349-3641	
B713	B0 LF156H BIFET-OP-AMP- ADVANCED LF 156 H			B0 333-5862	349-3641	
B714	B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H			B0 333-5879	349-3641	
B716	B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP- NSC IC-LM308AH			B0 257-4788	349-3641	
B717	B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP- NSC IC-LM308AH			B0 257-4788	349-3641	
B718	B0 LF355H BIFET-OP-AMP- INTERFIL LF 355H			B0 289-4754	349-3641	
B721	B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP- NSC IC-LM308AH			B0 257-4788	349-3641	
B722	B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP- NSC IC-LM308AH			B0 257-4788	349-3641	
B2806	B0 NE555T TIMER			B0 476-3804	349-3764	
B2807	SIGNETICS TIMERNE555T PL CD40735E 3/31NP-ANDG-			BL 280-9847	349-3764	
B2808	RCA CD 40735E			BL 086-6960	349-3764	
B2810	RCA CD 40738E			BL 086-7180	349-3764	
B2811	RCA ICDD4040AE			BJ 300-6324	349-3764	
B2814	9J AD7531 12BIT-D/A-CONV- ANALOGDEV AD7531KW			BL 252-7389	349-3764	
B2816	PL MC145388CP 2XMONOFLOP MOTOROLA MC145388CP			B0 333-2834	349-3764	
B2818	B0 MA714HC PRAEZ-OP-AMP FAIRCHILD MA 714 HC			B0 291-5148	349-3764	
B2843	B0 LM339AN 4/COMPARATOR NSC LM 339 AN			B0 257-4788	349-3764	
B2860	B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP- NSC IC-LM308AH			B0 333-2834	349-3764	
B2865	B0 MA714HC PRAEZ-OP-AMP FAIRCHILD MA 714 HC			B0 333-2834	349-3764	

Kennzeichen	AZ	Datum	Schalttafel für	Sachnummer	Blatt Nr.	
						16 0281
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN						
Kennzeichen	Benennung / Beschreibung			Sachnummer	enthalten in	
B2880	FAIRCHILD MA 714 HC			BL 086-7280	349-3764	
B2896	BL MC14511BCP BCD-DECODER RCA IC-C-MOSCD4511BE			BJ 293-6287	349-3764	
B2901	B0 LD111 ANALOG-A/D-PROC- SILICONIX LD 111 CJ			BL 293-6270	349-3764	
B2910	B0 LD110 DIGITAL-A/D-PROC SILICONIX LD 110 CJ			BL 086-7021	349-3764	
B2914	RCA ICDD4013AE			BL 335-8898	349-3764	
B2922	BL SCL45168E BIN-COUNTER SSS SCL45168E			B0 333-2834	349-3764	
B2953	B0 MA714HC PRAEZ-OP-AMP FAIRCHILD MA 714 HC			B0 257-4788	349-3764	
B2980	B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP- NSC IC-LM308AH			RP 5082-7613 7SEGM-ANZ-RT HEWLETT LED-ANZEIGE5082-7613	349-3912	
BIS						
B2982	RP 5082-7613 7SEGM-ANZ-RT HEWLETT LED-ANZEIGE5082-7613			BP 257-4742	349-3912	
B2983	BP 5082-7616 9-ANZEIGE RT HEWLETT HP 5082-7616			BP 302-7934	349-3912	
BU701	FO EINBAUBUCHSE 7POL- BINDER 09-0328-00-07			255-6690	349-3512-01	
BU702	FJ EINBAUBUCHSE SYST-BNC SPINNER BN292700			FJ 017-6607	349-3512-01	
BU2811	BUCHSENEINHEIT Z			349-3793	349-3764	
BU2812	BUCHSENEINHEIT Z			349-3806	349-3764	
BU2980	FR JC-FASSUNG 16 POLIG EURO-DIP BUT160Z			FR 249-6091	349-3764	
BU2981	FR JC-FASSUNG 16 POLIG EURO-DIP BUT160Z			FR 249-6091	349-3764	
BU2982	BUCHSENLEISTE 2/1POL. Z			349-3893	349-3887	
C705	CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8 ERO-TANTAL TA-ELK0ETR2-4,7/20			CE 022-8110	349-3641	
C706	CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8 ERO-TANTAL TA-ELK0ETR2-4,7/20			CE 022-8110	349-3641	
C707	CC 1,8NF+-10%4X5R2000 DHALORIC EDPU4X5/1800/10R2000			CC 087-7054	349-3641	
C708	CK 10UF+-20% 25V RD12K25 SIEMENS B32110-D3106-M			333-5910	349-3641	
C710	CE 47 UF+-20% 6V 7X 5X11 ERO-TANTAL TA/ELK0ETR247/6			CE 022-8040	349-3641	
C711	CC 22NF+-10%50VK1200VIELS AERVOX CKR 05 BX 223 K L			CC 060-2445	349-3641	
C712	AERVOX CKR 05 BX 223 K L			CC 060-2445	349-3641	
C713	CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8 AERVOX CKR 05 BX 223 K L			CE 022-8110	349-3641	
C714	ERO-TANTAL TA-ELK0ETR2-4,7/20 CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8			CE 022-8110	349-3641	
C715	CK 2,2UF+-10% 63V QUADER ROEDERST MKT1R22-522/06/10			CK 024-6996	349-3641	
C716	CC 1NF+-10%63V K2000 DHALORIC EDPU4X5/63V1000/10Z			CC 022-0784	349-3641	
C717	CE 33 UFA+-20%10V 7X 5X11			CE 087-0343	349-3641	

Diese Unterlagen sind unser Eigentum. Vervielfältigung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG.

Kennzeichen	AZ	Datum	Schaltteilliste für	Sachnummer	Blatt Nr.
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	16	0281	SW0B5E3 LOG-AMPLIFIER	Z 349-3512-01 SA	3
C718	ERO-TANTAL	TA-ELKOETR3-33/10	CC 087-6787	349-3641	
C719	CC 100PF+-225PF3X4N750		CC 087-6906	349-3641	
C720	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	333-5910	349-3641	
C721	CK 10UF+-20% 25V R012X25		CE 022-8110	349-3641	
C722	SIEMENS	B32110-d3106-m	CE 022-8110	349-3641	
C723	ERO-TANTAL	TA-ELKOETR2-4,7/20	CE 022-8110	349-3641	
C724	CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8		CC 087-6964	349-3641	
C725	DRALORIC	EDPU6X9/330/2XN750	CE 022-8110	349-3641	
C726	TRIMMERT		CE 022-8110	349-3641	
C727	CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8		CE 022-8110	349-3641	
C728	ERO-TANTAL	TA-ELKOETR2-4,7/20	CE 022-8110	349-3641	
C729	CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8		CC 087-6970	349-3641	
C730	ERO-TANTAL	TA-ELKOETR3-33/10	CC 087-6787	349-3641	
C731	CE 33 UF+-20%10V 7X 5X11		CE 087-0343	349-3641	
C732	ERO-TANTAL	TA-ELKOETR3-33/10	CC 087-6906	349-3641	
C733	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CK 087-0914	349-3641	
C734	ITT	MKT1822-410/0	CC 022-0784	349-3641	
C735	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-6906	349-3641	
C736	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-7525	349-3641	
C737	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-7102	349-3641	
C738	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 082-3144	349-3641	
C739	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 082-3144	349-3641	
C740	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CE 022-7643	349-3641	
C741	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CK 006-5040	349-3641	
C742	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-6929	349-3641	
C743	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-7048	349-3641	
C744	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CE 022-8104	349-3641	
C745	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CE 022-8104	349-3641	
C746	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CK 006-5327	349-3641	
C747	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-6993	349-3641	

Kennzeichen	AZ	Datum	Schaltteilliste für	Sachnummer	Blatt Nr.
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	16	0281	SW0B5E3 LOG-AMPLIFIER	Z 349-3512-01 SA	4
C2801	DRALORIC	EDPU3X4/470/10XR2000	CE 087-9470	349-3764	
C2802	CE 10 UF+-20%25V 5X13TA		CE 087-9470	349-3764	
C2803	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CE 006-5053	349-3764	
C2805	ITT	TA-ELK04320223233	CC 092-7820	349-3764	
C2806	CE 1,0NF+-10%63V5X6 K2000		CC 087-7525	349-3764	
C2807	RESISTA	ROZ745P-1/1NF/10X*63V	CC 092-0777	349-3764	
C2812	THOMSON	COX767/10000/PF-20+5	CE 022-8185	349-3764	
C2814	AERVOX	CR05BX104KLEVELR	CE 022-8185	349-3764	
C2820	ERO-TANTAL	TA-ELKOETR1-1/35	CE 022-8185	349-3764	
C2824	CE 1,0UF+-20%35V 5X 4X 7		CC 092-7820	349-3764	
C2831	FRO-TANTAL	TA-ELKOETR1-1/35	CK 006-5033	349-3764	
C2843	RESISTA	ROZ745P-1/1NF/10X*63V	CC 087-6541	349-3764	
C2845	CK 100NF+-20%100V QUADER		CK 006-5033	349-3764	
C2850	ROEDERST	MKT1822-410/0	CC 087-6964	349-3764	
C2860	ROEDERST	MKT1822-410/0	CC 087-6429	349-3764	
C2893	DRALORIC	EDPU6X9/330/2XN750	CK 213-4553	349-3764	
C2894	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 022-0784	349-3764	
C2894	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-7060	349-3764	
C2894	DRALORIC	EDPU4X5/100/2XN750	CC 087-7048	349-3764	
C2896	TRIMMERT		CK 006-5033	349-3764	
C2897	TRIMMERT		CE 087-9311	349-3764	
C2901	ROEDERST	MKT1822-410/0	CC 092-7907	349-3764	
C2910	CC 3,3UF+-20%16V 5X 4X 7		CC 087-6541	349-3764	
C2912	DRALORIC	EDPU6X9/100/2XN750	CE 022-8185	349-3764	
C2920	CE 1,0UF+-20%35V 5X 4X 7		CK 006-5033	349-3764	
C2953	ERO-TANTAL	TA-ELKOETR1-1/35	CC 087-6541	349-3764	
C2960	ROEDERST	MKT1822-410/0	CC 087-7525	349-3764	
B15	DRALORIC	EDPU6X9/100/2XN750	CC 087-7525	349-3764	
C2969	CC 10NF+-20%50X7X8R6000		CC 087-7525	349-3764	

Diese Unterlagen sind unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe oder sonstiger Gebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG. Die Rohde & Schwarz AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

Kennzeichen	Az Datum	Schaltteilleiste für Benennung / Beschreibung	Sachnummer		Blatt Nr.
			Z	SA	
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN					
Az Datum		Schaltteilleiste für		Blatt Nr.	
16 0281		SW0B5E3 LOG-AMPLIFIKATOR		349-3512-01 SA 5	
<p>THOMSON COX767/1000/PF-20+5 CE 470UF-10+100X16V 15X20 ROEDERST ELKO EK 470/16</p>					
C2980			CE 087.0420	349-3764	
GL702		AE BX55/C8V2 0,5W Z-DI	AE 012-2490	349-3661	
GL703		THOMSON BX55/C8V2	AD 012-0723	349-3661	
GL706		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL707		AEG-TELEF DI0DE1N4151	AD 012-0723	349-3661	
GL708		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL709		AEG-TELEF DI0DE1N4151	AD 012-0723	349-3661	
GL710		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL711		AE 5082-2800 SCHOTTKY-DI. HEWLETT 5082-2800	AE 012-9066	349-3661	
GL712		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL713		AEG-TELEF DI0DE1N4151	AD 012-0723	349-3661	
GL714		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL715		AE BX55/C6V2 0,5W Z-DI	AE 012-2461	349-3661	
GL716		THOMSON DI0DE BX55/C6V2	AD 012-0723	349-3661	
GL717		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL718		AEG-TELEF DI0DE1N4151	AD 012-0723	349-3661	
GL721		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL722		AEG-TELEF DI0DE1N4151	AD 012-0723	349-3661	
GL724		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL725		AE BX55/C16 0,5W Z-DI	AE 012-2561	349-3661	
GL726		THOMSON DI0DE BX55/C16	AD 012-0723	349-3661	
GL728		AE BX55/C8V2 0,5W Z-DI	AE 012-2490	349-3661	
GL729		THOMSON BX55/C8V2	AD 012-0723	349-3661	
GL730		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL731		AE BX55/C5V1 0,5W Z-DI	AE 012-2449	349-3661	
GL733		AEG-TELEF DI0DE BX55/C5V1	AD 012-0723	349-3661	
GL734		AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD 012-0723	349-3661	
GL751		AEG-TELEF DI0DE1N4151	AD 012-0723	349-3661	

Kennzeichen	Az Datum	Schaltteilleiste für Benennung / Beschreibung	Sachnummer		Blatt Nr.
			Z	SA	
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN					
Az Datum		Schaltteilleiste für		Blatt Nr.	
16 0281		SW0B5E3 LOG-AMPLIFIKATOR		349-3512-01 SA 6	
<p>AEG-TELEF DI0DE1N4151 AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DI0DE1N4151 AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DI0DE1N4448 AE BX55/C15 0,5W Z-DI THOMSON DI0DE BX55/C15 AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DI0DE1N4448 AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DI0DE1N4448 AE BX55/C9V1 0,5W Z-DI THOMSON DI0DE BX55/C9V1 AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DI0DE1N4448 ITT DI0DE ZP03.3 AE BX55/C2V7 0,5W Z-DI AEG-TELEF BXZ 55 C2V7 AE BX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON DI0DE BX55/C5V6 AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DI0DE1N4448 VALVO DI0DE1N4448 AE BX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON DI0DE BX55/C5V6 AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DI0DE1N4448 VALVO DI0DE1N4448 AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DI0DE1N4448 AF MV5774C LED ROT 3X5 MONSANTO LED MV5774C AE BX55/C18 0,5W Z-DI THOMSON DI0DE BX55/C18</p>					
6L752			AD 012-0723	349-3661	
6L2841			AD 012-0700	349-3764	
6L2842			AE 012-2555	349-3764	
6L2879			AD 012-0700	349-3764	
6L2893			AD 012-0700	349-3764	
6L2894			AE 012-2503	349-3764	
6L2896			AE 012-2390	349-3764	
6L2897			AE 086-8228	349-3764	
6L2930			AE 012-2455	349-3764	
6L2931			AD 012-0700	349-3764	
6L2932			AD 012-0700	349-3764	
6L2933			AE 012-2455	349-3764	
6L2960			AD 012-0700	349-3764	
6L2980			AD 012-0700	349-3764	
6L2981			AD 012-0700	349-3764	
6L2982			AF 279-0285	349-3912	
6L2983			AE 012-2378	349-3764	
K701		HF-KABEL	333-5891	349-3641	
K702		HF-KABEL	333-5904	349-3641	
K703		KABEL	349-3887	349-3512-01	
L700		SPULE	289-4402	349-3512-01	
L701		LD 1000UH10X72,00HMO,038A DELEVAN DROSSEL1025-92	037-8005	349-3641	
R700		RL 0,25W301 OHM+-0,1%TK25 DRALORIC SMA0207/3010HM-B-E	RL 083-8140	349-3512-01	
R701		RL 0,25W 2,0%KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/2,00K-F-D	RL 083-0826	349-3641	
R702		RW 1W 1KOHM+-5%LLINO,25% ROURNS RRS-ZCHNG-349-3729	349-3729	349-3641	
R703		RF 0,25W470KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+-5%470K	RF 069-4740	349-3641	
R704		RL 0,25W 100 OHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/100/HM-F-D	RL 082-6543	349-3641	
R705		RF 0,25W100 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+-5%100	RF 069-1012	349-3641	
R706		RF 0,25W100 OHM +-5%	RF 069-1012	349-3641	

Die Unterlage ist unter Eigentum, Verwaltung und ausschließlicher Verfügung der Rohde & Schwarz AG, München, Deutschland.

Kennzeichen	AZ	Datum	Scheitelliste für	Sachnummer	Blatt Nr.	Sachnummer	enthalten in
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN							
AZ 16 0281 SW085E3 LOG-AMPLIFIER Z 349.5512-01 SA 7							
R707	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100	RF 069.4705	349.3641		
R708	DRALORIC	LCA0207/+	-5X47	RS 087.7583	349.3641		
R709	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100	RF 069.1812	349.3641		
R710	DRALORIC	LCA0207/+	-5X180	RL 083.1951	349.3641		
R711	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100	RF 069.1006	349.3641		
R712	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100	RF 069.5618	349.3641		
R713	DRALORIC	LCA0207/+	-5X560	RF 069.1029	349.3641		
R714	DRALORIC	LCA0207/+	-5X1,0K	RL 082.2283	349.3641		
R715	DRALORIC	LCA0207/+	-5X1,0K	RL 082.6608	349.3641		
R716	DRALORIC	LCA0207/+	-5X1,0K	RF 069.4728	349.3641		
R717	DRALORIC	LCA0207/+	-5X4,7K	RF 069.4757	349.3641		
R718	DRALORIC	LCA0207/+	-5X4,7K	RL 083.0510	349.3641		
R719	DRALORIC	LCA0207/+	-5X10K	RF 069.4728	349.3641		
R720	DRALORIC	LCA0207/+	-5X22K	RF 069.2231	349.3641		
R721	DRALORIC	LCA0207/+	-5X10K	RF 069.1035	349.3641		
R722	DRALORIC	LCA0207/+	-5X10K	RF 069.1035	349.3641		
R723	DRALORIC	LCA0207/+	-5X22K	RF 069.2231	349.3641		
R724	DRALORIC	LCA0207/+	-5X22K	RL 083.1400	349.3641		
R725	DRALORIC	LCA0207/+	-5X10K	RL 092.0283	349.3641		
R726	DRALORIC	LCA0207/+	-5X10K	RL 082.8852	349.3641		
R727	DRALORIC	LCA0207/+	-5X10K	RF 069.1029	349.3641		
R728	DRALORIC	LCA0207/+	-5X1,0K	RL 083.0584	349.3641		
R729	DRALORIC	LCA0207/+	-5X22K	RF 069.2231	349.3641		
R730	DRALORIC	LCA0207/+	-5X22K	RF 069.1535	349.3641		
R731	DRALORIC	LCA0207/+	-5X15K	RF 069.4705	349.3641		
R732	DRALORIC	LCA0207/+	-5X47	RF 069.4705	349.3641		
R733	DRALORIC	LCA0207/+	-5X47	RF 069.4728	349.3641		
R734	DRALORIC	LCA0207/+	-5X4,7K	RL 082.1764	349.3641		
R735	DRALORIC	LCA0207/+	-5X10K	RS 087.7560	349.3641		

Diese Übernahme ist unter Eigentum, Veräußerung
und schuldrechtlicher Haftung
nachfolgende Veräußerung, Mängelhaftung
und schuldrechtlicher Haftung

Kennzeichen	AZ	Datum	Scheitelliste für	Sachnummer	Blatt Nr.	Sachnummer	enthalten in
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN							
AZ 16 0281 SW085E3 LOG-AMPLIFIER Z 349.5512-01 SA 8							
R736	BURNS	3386F-1-102		RL 082.1764	349.3641		
R737	DRALORIC	LCA0207/+	-5X1,0K	RF 069.1058	349.3641		
R738	DRALORIC	LCA0207/+	-5X1,0K	RL 084.2616	349.3641		
R739	DRALORIC	LCA0207/+	-5X15K	RF 069.1535	349.3641		
R740	DRALORIC	LCA0207/+	-5X22K	RF 069.2231	349.3641		
R741	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1041	349.3641		
R742	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 082.2160	349.3641		
R743	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 083.1422	349.3641		
R744	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 082.8852	349.3641		
R745	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1035	349.3641		
R746	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1035	349.3641		
R747	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 083.7220	349.3641		
R748	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 083.7220	349.3641		
R749	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1012	349.3641		
R750	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1012	349.3641		
R751	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1035	349.3641		
R752	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1012	349.3641		
R753	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 083.0890	349.3641		
R754	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 083.0890	349.3641		
R755	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1041	349.3641		
R756	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1058	349.3641		
R757	DRALORIC	LCA0207/+	-5X1,0K	RL 082.1741	349.3641		
R758	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1035	349.3641		
R759	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 083.1939	349.3641		
R760	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RL 084.2622	349.3641		
R761	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1012	349.3641		
R762	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1012	349.3641		
R763	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RF 069.1035	349.3641		
R764	DRALORIC	LCA0207/+	-5X100K	RS 087.7583	349.3641		

Kennzeichen	AZ Datum	Scheitelliste für	AZ Datum	Scheitelliste für	Blatt Nr.	Sachnummer	Blatt Nr.
R765	16 0281	SWOR5E3 LOG-AMPLIFIER	16 0281	SWOR5E3 LOG-AMPLIFIER	9	Z 349.3512-01 SA	9
R766	RL 0,25W 100 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/100/HM-F-D	RL 0,25W 100 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/100/HM-F-D	349.3641	RL 082.6543	349.3641
R767	RL 0,25W 2,49KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/2,49K-F-D	RL 0,25W 2,49KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/2,49K-F-D	349.3641	RL 083.0890	349.3641
R768	RF 0,25W 15KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%15K	RF 0,25W 15KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%15K	349.3641	RF 069.1535	349.3641
R769	RL 0,25W 2,49KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/2,49K-F-D	RL 0,25W 2,49KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/2,49K-F-D	349.3641	RL 083.0890	349.3641
R770	RF 0,25W 15KOHM +-5%	DRALORIC SMA0207/2,49K-F-D	RF 0,25W 15KOHM +-5%	DRALORIC SMA0207/2,49K-F-D	349.3641	RF 069.1535	349.3641
R771	DRALORIC LCA0207/+-5%15K	DRALORIC LCA0207/+-5%15K	RF 0,25W 22KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%22K	349.3641	RF 069.2231	349.3641
R772	RL 0,25W 4,99KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/4,99K-F-D	RL 0,25W 4,99KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/4,99K-F-D	349.3641	RL 083.1116	349.3641
R773	RL 0,25W 27,40 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/27,40HM-F-D	RL 0,25W 27,40 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/27,40HM-F-D	349.3641	RL 082.9271	349.3641
R774	RL 0,25W 6,49KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/6,49K-F-D	RL 0,25W 6,49KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/6,49K-F-D	349.3641	RL 083.1168	349.3641
R775	RF 0,25W 47 OHM +-5%	DRALORIC SMA0207/47 OHM +-5%	RF 0,25W 47 OHM +-5%	DRALORIC SMA0207/47 OHM +-5%	349.3641	RF 069.4705	349.3641
R776	RS 0,5W100KOHM +-20%10X10K	DRALORIC LCA0207/+-5%47	RS 0,5W100KOHM +-20%10X10K	DRALORIC LCA0207/+-5%47	349.3641	RS 087.7583	349.3641
R777	RF 0,25W 33KOHM +-5%	DRALORIC SMA0207/+-5%33K	RF 0,25W 33KOHM +-5%	DRALORIC SMA0207/+-5%33K	349.3641	RF 069.5338	349.3641
R778	RF 0,25W 130 OHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%130	RF 0,25W 130 OHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%130	349.3641	RF 069.1312	349.3641
R779	RS 0,5W20 OHM +-20%10X10X5	DRALORIC LCA0207/+-5%130	RS 0,5W20 OHM +-20%10X10X5	DRALORIC LCA0207/+-5%130	349.3641	RS 087.7548	349.3641
R780	ROURNS 3386F-1-200	DRALORIC SMA0207/15K-F-D	ROURNS 3386F-1-200	DRALORIC SMA0207/15K-F-D	349.3641	RL 083.1400	349.3641
R781	TRIMMERT	DRALORIC SMA0207/+-5%10K	TRIMMERT	DRALORIC SMA0207/+-5%10K	349.3641	RF 069.1035	349.3641
R782	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	349.3641	RL 083.1322	349.3641
R783	DRALORIC SMA0207/324K-F-C	DRALORIC SMA0207/324K-F-C	DRALORIC SMA0207/324K-F-C	DRALORIC SMA0207/324K-F-C	349.3641	RL 083.2435	349.3641
R784	DRALORIC LCA0207/+-5%100K	DRALORIC LCA0207/+-5%100K	DRALORIC LCA0207/+-5%100K	DRALORIC LCA0207/+-5%100K	349.3641	RF 069.1041	349.3641
R785	DRALORIC LCA0207/+-5%1,0K	DRALORIC LCA0207/+-5%1,0K	DRALORIC LCA0207/+-5%1,0K	DRALORIC LCA0207/+-5%1,0K	349.3641	RF 069.1029	349.3641
R786	DRALORIC SMA0207/10K-F-D	DRALORIC SMA0207/10K-F-D	DRALORIC SMA0207/10K-F-D	DRALORIC SMA0207/10K-F-D	349.3641	RL 083.1297	349.3641
R787	RF 0,25W 100 OHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%100	RF 0,25W 100 OHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%100	349.3641	RL 083.1039	349.3641
R788	DRALORIC LCA0207/+-5%100	DRALORIC LCA0207/+-5%100	DRALORIC LCA0207/+-5%100	DRALORIC LCA0207/+-5%100	349.3641	RF 069.1012	349.3641
R789	RF 0,25W 100KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%100	RF 0,25W 100KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%100	349.3641	RF 069.1012	349.3641
R790	ROURNS 3386F-1-102	DRALORIC LCA0207/+-5%100K	ROURNS 3386F-1-102	DRALORIC LCA0207/+-5%100K	349.3641	RF 069.1041	349.3641
R791	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	349.3641	RS 087.7560	349.3641
R792	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	349.3641	RF 069.1035	349.3641
R793	AW HEISSL 10KOHM +-10%0,8W	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	AW HEISSL 10KOHM +-10%0,8W	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	349.3641	RF 069.1035	349.3641
	SIEMENS HEISSL1110100HM	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	SIEMENS HEISSL1110100HM	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	349.3641	AW 008.0122	349.3641

Diese Unterlage ist unter Eigentum Versteigerung und Veräußerung an andere ist strafbar und schadenhaftig.

Kennzeichen	AZ Datum	Scheitelliste für	AZ Datum	Scheitelliste für	Blatt Nr.	Sachnummer	Blatt Nr.
R794	16 0281	SWOR5E3 LOG-AMPLIFIER	16 0281	SWOR5E3 LOG-AMPLIFIER	10	Z 349.3512-01 SA	10
R795	RL 0,25W 1,65KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/1,65K-F-D	RL 0,25W 1,65KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/1,65K-F-D	349.3641	RL 083.0761	349.3641
R796	RL 0,25W 20,0KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/20,0K-F-C	RL 0,25W 20,0KOHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/20,0K-F-C	349.3641	RL 083.1522	349.3641
R797	RF 0,25W 475 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/475OHM-F-D	RF 0,25W 475 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/475OHM-F-D	349.3641	RL 083.0390	349.3641
R798	RL 0,25W 100 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/100/HM-F-D	RL 0,25W 100 OHM +-1%TK50	DRALORIC SMA0207/100/HM-F-D	349.3641	RL 082.6543	349.3641
R799	RF 0,3 W 10MOHM +-5%	DRALORIC SMA0207/7,68K-F-D	RF 0,3 W 10MOHM +-5%	DRALORIC SMA0207/7,68K-F-D	349.3641	RL 083.1200	349.3641
R2701	BEYSCHLAG SRC0309/10M5X	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	RF 0,3 W 10MOHM +-5%	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	349.3641	RF 074.0904	349.3641
R2702	RL 0,25W 7,7KOHM +-0,1%TK25	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	RL 0,25W 7,7KOHM +-0,1%TK25	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	349.3641	RL 084.3606	349.3641
R2703	RL 0,25W 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	RL 0,25W 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	349.3641	RL 084.4777	349.3641
R2704	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	349.3641	349.3741	349.3641
R2705	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	349.3641	349.3758	349.3641
R2706	DRALORIC SMA0207/16,7K-B-E	DRALORIC SMA0207/16,7K-B-E	DRALORIC SMA0207/16,7K-B-E	DRALORIC SMA0207/16,7K-B-E	349.3641	RL 084.3493	349.3641
R2707	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	349.3641	RF 069.4757	349.3641
R2708	JAHRE RE172-1M-B-C3	DRALORIC SMA0207/1M-F-D	JAHRE RE172-1M-B-C3	DRALORIC SMA0207/1M-F-D	349.3641	RL 082.7862	349.3641
R2709	RF 0,25W 4,7 OHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7	RF 0,25W 4,7 OHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7	349.3641	224.3776	349.3641
R2710	RESISTA MK2 499KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 499KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 499KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 499KOHM 0,1%TK25	349.3641	333.5833	349.3641
R2711	DRALORIC SMA0207/1%TK50	DRALORIC SMA0207/1%TK50	DRALORIC SMA0207/1%TK50	DRALORIC SMA0207/1%TK50	349.3641	RL 082.2183	349.3641
R2712	DRALORIC SMA0207/392K-F-C	DRALORIC SMA0207/392K-F-C	DRALORIC SMA0207/392K-F-C	DRALORIC SMA0207/392K-F-C	349.3641	RL 083.0655	349.3641
R2713	DRALORIC SMA0207/21K-F-D	DRALORIC SMA0207/21K-F-D	DRALORIC SMA0207/21K-F-D	DRALORIC SMA0207/21K-F-D	349.3641	RL 083.0884	349.3641
R2714	DRALORIC SMA0207/2,45K-F-D	DRALORIC SMA0207/2,45K-F-D	DRALORIC SMA0207/2,45K-F-D	DRALORIC SMA0207/2,45K-F-D	349.3641	RL 083.0884	349.3641
R2718	RF 0,25W 10KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	RF 0,25W 10KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%10K	349.3641	RF 069.1035	349.3641
R2720	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	DRALORIC LCA0207/+-5%4,7M	349.3641	RF 069.4757	349.3641
R2721	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	349.3641	RL 084.3493	349.3641
R2722	RL 0,25W 7,7KOHM +-0,1%TK25	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	RL 0,25W 7,7KOHM +-0,1%TK25	DRALORIC SMA/207/19,1K-B-E	349.3641	RL 084.3606	349.3641
R2723	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	RESISTA MK2 137KOHM +-0,1%TK25	349.3641	RL 084.4777	349.3641
R2724	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	349.3641	349.3741	349.3641
R2725	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	RESISTA MK2 169KOHM 0,1%TK25	349.3641	349.3758	349.3641
R2727	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	349.3641	RF 069.1235	349.3641
R2728	ROURNS 3386F-1-102	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	ROURNS 3386F-1-102	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	349.3641	RS 087.7560	349.3641
R2729	RF 0,25W 2,2KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	RF 0,25W 2,2KOHM +-5%	DRALORIC LCA0207/+-5%12K	349.3641	RF 069.2225	349.3641

Diese Unterlage ist unter Eigentum Versteigerung und Veräußerung an andere ist strafbar und schadenhaftig.

Kurzzeichen	AZ	Datum	Schaltteilleiste für	AZ	Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer		Blatt Nr.
							Sachnummer	enthalten in	
R2730	16	0281	SW0B5E3 LOG-AMPLIFIER	Z	349-3512-01 SA	11	RL 082-7862	349-3664	
R2731			DRALORIC LCA0207/+-5x2,2K RL 0,25W 1MOHM+-1xTK50				333-5833	349-3664	
R2732			DRALORIC SWA0207/1M-F-D RESISTA MK2 499KOHM, 1xTK25				224-3776	349-3664	
R2733			DRALORIC SMA/207/16,9K-F-C JAHRE RE1/2-1M-B-C3				RL 086-4880	349-3664	
R2735			DRALORIC SMA0207/10K-F-D DALE MF1/10,2,670HM, 1x				349-3693	349-3670	
R2737			POTENTIOMETER RF 0,25W 1 MOHM +-5%				RF 069-1058	349-3664	
R2738			DRALORIC LCA0207/+-5x1,0M RL 0,25W 16,9KOHM+-1xTK50				RL 083-1451	349-3664	
R2751			DRALORIC SMA/207/16,9K-F-C RL 0,25W 10,0KOHM+-1xTK50				RL 083-1297	349-3664	
R2752			DRALORIC SMA0207/10K-F-D RS 0,5W100KOHM+-20x10K10X				RS 087-7583	349-3664	
R2753			DRALORIC SMA0207/10K-F-D RL 0,25W 10,0KOHM+-1xTK50				RL 083-1297	349-3664	
R2754			DRALORIC SMA0207/10K-F-D RF 0,25W 10KOHM +-5%				RF 069-1035	349-3664	
R2757			DRALORIC LCA0207/+-5x10K RF 0,25W70KOHM +-5%				RF 069-4740	349-3664	
R2758			DRALORIC LCA0207/+-5x470K RF 0,25W70KOHM +-5%				RF 069-4740	349-3664	
R2759			DRALORIC LCA0207/+-5x330 RF 0,25W330 OHM +-5%				RF 069-3315	349-3664	
R2760			DRALORIC LCA0207/+-5x33 RF 0,25W 33 OHM +-5%				RF 069-3309	349-3664	
R2761			DRALORIC SMA0207/2,74K-F-D RL 0,25W 2,74KOHM+-1xTK50				RL 083-0926	349-3664	
R2762			DRALORIC SMA0207/2,74K-F-D RL 0,25W 2,74KOHM+-1xTK50				RL 083-0926	349-3664	
R2763			DRALORIC SMA0207/10K-F-D RF 0,25W 10,0KOHM+-1xTK50				RF 083-1297	349-3664	
R2764			DRALORIC LCA0207/+-5x100 RF 0,25W100 OHM +-5%				RF 069-1012	349-3664	
R2765			DRALORIC LCA0207/+-5x100 RF 0,25W100 OHM +-5%				RF 069-1012	349-3664	
R2766			DRALORIC LCA0207/+-5x100 RL 0,25W 10,0KOHM+-1xTK50				RL 083-1297	349-3664	
R2767			DRALORIC SMA0207/10K-F-D RL 0,25W 100 OHM+-1xTK50				RL 082-6543	349-3664	
R2769			DRALORIC SMA0207/100/HM-F-D RF 0,25W1,5KOHM +-5%				RF 069-1529	349-3664	
R2781			DRALORIC LCA0207/+-5x1,5K RF 0,25W4,7KOHM +-5%				RF 069-4728	349-3664	
R2782			DRALORIC LCA0207/+-5x4,7K RF 0,25W 10KOHM +-5%				RF 069-1035	349-3664	
R2783			DRALORIC LCA0207/+-5x10K RF 0,25W4,7KOHM +-5%				RF 069-4728	349-3664	
R2784			DRALORIC LCA0207/+-5x4,7K RF 0,25W 10KOHM +-5%				RF 069-1035	349-3664	
R2805			DRALORIC LCA0207/+-5x10K RF 0,25W 33KOHM +-5%				RF 069-3338	349-3764	
R2806			DRALORIC LCA0207/+-5x33K RF 0,25W3,3KOHM +-5%				RF 069-3321	349-3764	

Diese Unterlage ist unsere Eigentumsurkunde und schenkt sich an andere zu übertragen. Veräußerung und Verpfändung ist untersagt.

Kurzzeichen	AZ	Datum	Schaltteilleiste für	AZ	Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer		Blatt Nr.
							Sachnummer	enthalten in	
R2807	16	0281	SW0B5E3 LOG-AMPLIFIER	Z	349-3512-01 SA	12	RF 069-4728	349-3764	
R2810			DRALORIC LCA0207/+-5x4,7K RF 0,25W 10KOHM +-5%				RF 069-1035	349-3764	
R2811			DRALORIC SMA0207/+-5x10K RL 0,25W 2,21KOHM+-1xTK50				RL 082-2477	349-3764	
R2812			DRALORIC SMA0207/+-5x10K RL 0,25W 1,50KOHM+-1xTK50				RL 083-0732	349-3764	
R2814			DRALORIC SMA0207/+-5x10K RF 0,25W270KOHM +-5%				RF 069-2748	349-3764	
R2816			DRALORIC LCA0207/+-5x270K RF 0,25W 10KOHM +-5%				RF 069-1035	349-3764	
R2818			DRALORIC LCA0207/+-5x10K RF 0,25W 1KOHM +-5%				RF 069-1029	349-3764	
R2819			DRALORIC LCA0207/+-5x1,0K RF 0,25W 1KOHM +-5%				RF 069-1029	349-3764	
R2820			DRALORIC LCA0207/+-5x1,0K RF 0,25W4,7KOHM +-5%				RF 069-4728	349-3764	
R2822			DRALORIC LCA0207/+-5x4,7K RL 0,25W8,9KOHM+-0,1xTK25				RL 084-2974	349-3764	
R2824			DRALORIC SMA0207/8,98K-B-E RL 0,25W 1 KOHM+-0,1xTK25				RL 083-9146	349-3764	
R2830			DRALORIC SMA0207/1K-B-E RL 0,25W8,9KOHM+-0,1xTK25				RL 084-2974	349-3764	
R2831			DRALORIC SMA0207/1K-B-E RL 0,25W 1 KOHM+-0,1xTK25				RL 083-9146	349-3764	
R2840			DRALORIC SMA0207/+-5x47K RL 0,25W25,5KOHM+-1xTK50				RL 083-1580	349-3764	
R2841			DRALORIC SMA0207/25,5K-F-C RL 0,25W 102KOHM+-1xTK50				RL 083-2012	349-3764	
R2842			DRALORIC SMA0207/+-5x47K RF 0,25W 47KOHM +-5%				RF 069-4734	349-3764	
R2843			DRALORIC LCA0207/+-5x47K RL 0,25W 590 OHM+-1xTK50				RL 082-2554	349-3764	
R2845			DRALORIC SMA 0207/590OHM-F-C RF 0,25W 1KOHM +-5%				RF 069-1029	349-3764	
R2850			DRALORIC LCA0207/+-5x1,0K RF 0,25W4,7KOHM +-5%				RF 069-4728	349-3764	
R2851			DRALORIC LCA0207/+-5x4,7K RL 0,25W49,9KOHM+-0,1xTK25				RL 084-4402	349-3764	
R2852			DRALORIC SMA207/49,9K-B-E RL 0,25W49,9KOHM+-0,1xTK25				RL 084-4402	349-3764	
R2853			DRALORIC SMA207/49,9K-B-E RL 0,25W50,5KOHM+-0,1xTK25				RL 084-4419	349-3764	
R2854			DRALORIC SMA207/49,9K-B-E RL 0,25W49,9KOHM+-0,1xTK25				RL 084-4402	349-3764	
R2857			DRALORIC SMA207/49,9K-B-E AW HEISSL 5KOHM+-10x 0,8W				AW 008-0116	349-3764	
R2858			SIEMENS HEISSLK11105KOHM RL 0,25W 3,65KOHM+-1xTK50				RL 082-2260	349-3764	
R2859			DRALORIC SMA0207/3,65K-F-C RL 0,25W6,81KOHM+-0,1xTK25				RL 084-2745	349-3764	
R2860			DRALORIC SMA0207/6,81K-B-E RS 0,75W200OHM+-10xGERMET				RS 037-7344	349-3764	
R2861			BOURNS 3006P-1-201 RL 0,25W 511 OHM+-1xTK50				RL 083-0426	349-3764	
R2862			DRALORIC SMA0207/511OHM-F-D RL 0,25W 47,5KOHM+-1xTK50				RL 083-1800	349-3764	
R2863			DRALORIC SMA207/47,5K-F-C RF 0,25W 10KOHM +-5%				RF 069-1035	349-3764	

Kennzeichen	AZ	Datum	Schaltteilleiste für Benennung / Beschreibung	Sachnummer	Sachnummer	Blatt Nr.
R2864	DRALORIC	RS 0,25W	LCA0207/+-5X10K	RS 037-7380	349-3764	
R2865	BOURNS	3006P-1-502	3006P-1-502	RL 083-1322	349-3764	
R2866	DRALORIC	RL 0,25W	11,0KOHM+-1XTK50	RF 069-1035	349-3764	
R2868	DRALORIC	RF 0,25W	10KOHM+-5X	RF 069-1035	349-3764	
R2870	DRALORIC	RF 0,25W	10KOHM+-5X	RF 069-1035	349-3764	
R2872	DRALORIC	RF 0,25W	470 OHM +-5X	RF 069-4711	349-3764	
R2873	DRALORIC	RF 0,25W	33 OHM +-5X	RF 069-3309	349-3764	
R2874	DRALORIC	RF 0,25W	33 OHM +-5X	RF 069-3309	349-3764	
R2875	DRALORIC	RF 0,25W	10KOHM +-5X	RF 069-1035	349-3764	
R2876	DRALORIC	RF 0,25W	33KOHM +-5X	RF 069-3338	349-3764	
R2877	DRALORIC	RF 0,25W	33KOHM +-5X	RF 069-3338	349-3764	
R2878	DRALORIC	RF 0,25W	33KOHM +-5X	RF 069-3338	349-3764	
R2879	DRALORIC	RF 0,25W	68 OHM +-5X	RF 069-6808	349-3764	
R2880	DRALORIC	RF 0,25W	68 OHM +-5X	RF 069-6808	349-3764	
R2881	DRALORIC	RF 0,25W	68 OHM +-5X	RF 069-6808	349-3764	
RIS						
R2887	DRALORIC	RF 0,25W	68 OHM +-5X	RF 069-6808	349-3764	
R2889	DRALORIC	RF 0,25W	4,7KOHM +-5X	RF 069-4728	349-3764	
R2890	DRALORIC	RF 0,25W	4,7KOHM +-5X	RF 069-4728	349-3764	
R2892	DRALORIC	RL 0,25W	47,5KOHM+-1XTK50	RL 083-1800	349-3764	
R2893	DRALORIC	RL 0,25W	47,5KOHM+-1XTK50	RL 083-1800	349-3764	
R2894	DRALORIC	RL 0,25W	100KOHM+-1XTK50	RL 082-1764	349-3764	
R2895	DRALORIC	RF 0,25W	120KOHM+-5X	RF 069-1241	349-3764	
R2896	DRALORIC	RF 0,25W	33KOHM +-5X	RF 069-3338	349-3764	
R2897	DRALORIC	RL 0,25W	3,92KOHM+-1XTK50	RL 083-1039	349-3764	
R2898	BOURNS	3006P-1-202	3006P-1-202	RS 037-7373	349-3764	
R2899	DRALORIC	RF 0,25W	3,92KOHM+-1XTK50	RF 069-1039	349-3764	
R2910	DRALORIC	RF 0,25W	10KOHM +-5X	RF 069-1035	349-3764	
R2912	DRALORIC	RF 0,25W	47KOHM +-5X	RF 069-4734	349-3764	
R2920	DRALORIC	RL 0,25W	1KOHM+-1XTK50	RL 082-2160	349-3764	

Kennzeichen	AZ	Datum	Schaltteilleiste für Benennung / Beschreibung	Sachnummer	Sachnummer	Blatt Nr.
R2921	DRALORIC	RL 0,25W	98KOHM+-0,1XTK50	RL 084-2974	349-3764	
R2922	DRALORIC	RL 0,25W	1M OHM+-1XTK50	RL 082-7862	349-3764	
R2923	DRALORIC	RS 0,75W	100KOHM+-10XCERM	RS 037-7438	349-3764	
R2930	BOURNS	3006P-1-104	3006P-1-104	RF 069-4734	349-3764	
R2931	DRALORIC	RF 0,25W	47KOHM+-5X	RF 069-4734	349-3764	
R2932	DRALORIC	RL 0,25W	10,0KOHM+-1XTK50	RL 083-1297	349-3764	
R2933	DRALORIC	RL 0,25W	100KOHM+-1XTK50	RL 082-1764	349-3764	
R2934	DRALORIC	RF 0,25W	11,0KOHM+-1XTK50	RF 069-4734	349-3764	
R2950	DRALORIC	RF 0,25W	47KOHM+-5X	RF 069-4734	349-3764	
R2951	DRALORIC	RF 0,25W	300KOHM+-1XTK50	RF 069-1058	349-3764	
R2952	DRALORIC	RF 0,25W	150 KOHM+-1XTK50	RF 069-3338	349-3764	
R2953	DRALORIC	RF 0,25W	150 KOHM+-1XTK50	RF 069-3338	349-3764	
R2955	DRALORIC	RF 0,25W	1 MOHM +-5X	RF 069-1058	349-3764	
R2960	DRALORIC	RF 0,25W	33KOHM +-5X	RF 069-3338	349-3764	
R2961	DRALORIC	RF 0,25W	130 KOHM+-1XTK50	RF 069-1529	349-3764	
R2962	DRALORIC	RF 0,25W	162KOHM+-1XTK50	RF 069-1529	349-3764	
R2963	DRALORIC	RF 0,25W	1,5MOHM +-5X	RF 069-1558	349-3764	
R2964	DRALORIC	RF 0,25W	1,5MOHM +-5X	RF 069-1558	349-3764	
R2970	DRALORIC	RF 0,25W	150KOHM+-5X	RF 069-1541	349-3512-01	
R2980	DRALORIC	RF 0,25W	4,7 OHM +-5X	RF 074-0033	349-3764	
R2981	DRALORIC	RF 0,25W	680 OHM +-5X	RF 069-6814	349-3764	
R2982	DRALORIC	RF 0,25W	1,5KOHM +-5X	RF 069-1529	349-3764	
S2735	SD 3ERENEN	1X6U	T=10GED.S	349-3687	349-3670	
S2980	GRAYHILL	R8S-ZCHNG	349-3687	349-3935	349-3912	
S2981	SK SCHIEBESCHALTER	4X3 GS	SK SCHIEBESCHALTER 4X3 GS	349-3935	349-3912	
S2983	ALCOWITCH	R8S-ZCHNG	349-3935	349-3935	349-3912	
S2980	SK SCHIEBESCHALTER	4X3 GS	SK SCHIEBESCHALTER 4X3 GS	349-3935	349-3912	
S2981	ALCOWITCH	R8S-ZCHNG	349-3935	349-3935	349-3912	
S2982	STECKERLEISTE	1POL-DOPPEL	KONT Z	SB 292-0340	349-3912	
S2983	STECKERLEISTE	1POL-DOPPEL	KONT Z	SB 292-0340	349-3912	
S2981	STECKERLEISTE	1POL-DOPPEL	KONT Z	SB 292-0340	349-3912	
S2982	STECKERLEISTE	1POL-DOPPEL	KONT Z	SB 292-0340	349-3912	
	FP WINKELSTECKERLEISTE	36P	FP WINKELSTECKERLEISTE 36P	FP 243-3578	349-3764	
	REIC	75168-113-36	75168-113-36			

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG.

Kennzeichen	Äz Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				
22 0880		SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
Kennzeichen	Äz Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.
B701	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 MA725 OPERATIONS VERST FAIRCHILD IC-725HM	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 CD4016BE 4/ANALOGSWITC RCA IC CD4016AE	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP. NSC IC-LM308AH	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP. NSC IC-LM308AH	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF156H BIFET-OP-AMP. ADVANCED LF 156 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF156H BIFET-OP-AMP. ADVANCED LF 156 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF356H BIFET-OP-AMP ADVANCED LF 356 H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP. NSC IC-LM308AH	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP. NSC IC-LM308AH	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LF355H BIFET-OP-AMP. INTERMIL LF 355H	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP. NSC IC-LM308AH	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 LM308AH PRAEZ-OP-AMP. NSC IC-LM308AH	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
B0 EINBAUBUCHSE 7POL. AMPHENOL C91-332E-7S	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-4,7/20	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-4,7/20	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CC 1,8NF+-10%4X5R2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CK 10 UF+-10% 63V QUADER	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
ROEDERST MKT1822-610/06/10X	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CE 47 UF+-20% 6V 7X 5X11	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
ERO-TANTAL TA/ELKOETR247/6	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CC 22NF+-10%50VK1200VIELS	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
AEROVOX CKR 05 BX 223 K L	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CC 22NF+-10%50VK1200VIELS	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
AEROVOX CKR 05 BX 223 K L	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-4,7/20	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CK 2,2UF+-10% 63V QUADER	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
ROEDERST MKT1822-522/06/10X	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1
CC 1NF+-10%63V K2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	1

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG.

Kennzeichen	Äz Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				
22 0880		SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
Kennzeichen	Äz Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.
C717	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU4X5/63V1000/10X	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 33 UF+-20%10V 7X 5X11	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ERO-TANTAL TA-ELKOETR3-33/10	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 100PF+-20%3X4N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 100PF+-20%4X5N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU4X5/100/2XN750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CK 10UF+-20% 25V RD12X25	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
SIEMENS 332110-03106-M	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-4,7/20	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 4,7UF+-20%20V 7X 4X 8	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-4,7/20	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 330PF+-10%3X4R2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU3X4/330/10XR2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 10PF+-0,25PF3X4N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 1UF -10+100%63V 9X13	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ROEDERST ELKO EK 1763	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 1UF +-20%35V 4X 8TA	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ITT TA-ELK04320227110	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 33 UF+-20%10V 7X 5X11	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ERO-TANTAL TA-ELKOETR3-33/10	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 100PF+-20%4X5N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU4X5/100/2XN750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CK 47NF+-20%100V4X9X11MKT	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ITT 42515-12747	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 100PF+-20%4X5N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU4X5/100/2XN750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 1NF+-10%63V K2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU4X5/63V1000/10X	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 100PF+-20%4X5N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU4X5/100/2XN750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 10NF+-20%50X7X8R6000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
THOMSON COX767/10000/PF-20*5	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 4,7NF+-10%6X9R2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU6X9/4700/10R2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 220PF+-10X100V3K1200 C	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ERIE 8013-271-N5R-221K	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 220PF+-10X100V3K1200 C	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ERIE 8013-271-N5R-221K	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 4,7UF+-10%100%63V 9X13	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ROEDERST ELKOEK4/63	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CK 150NF+-20%10GV QUADER	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
ROEDERST MKT1822-415/0	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 150PF+-20%3X6N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU5X6/150/2XN750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 150PF+-20%3X6N750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU5X6/150/2XN750	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CC 1,5NF+-10%4X5R2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
DRLALORIC EDPU4X5150010XR2000	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2
CE 2,2UF+-20%20V 5X 4X 7	22 0880	SW0B5E1 LOG-VERSTÄRKER	Z 333.5610.01 SA	2

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG.

Kennzeichen	AZ	Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.	
						ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN
Benennung / Beschreibung						
C765	ERO-TANTAL TA-ELK0ETR-2,2/20	CE	022.8104	333.5810		
C766	CE 2,2UF+-20%20V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELK0ETR-2,2/20 CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK	006.5327	333.5810		
6L701	AF MV5774C LED ROT 3X5 MONSANTO LEDMV5774C	AF	279.0285	333.5610.01		
6L702	AE BZX55/C8V2 0,5W Z-DI THOMSON BZX55/C8V2	AE	012.2490	333.5810		
6L703	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L706	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L707	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L708	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L709	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L710	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L711	AE 5082-2800 SCHOTTKY-DI. HEWLETT 5082-2800	AE	012.9066	333.5810		
6L712	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L713	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L714	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L715	AE BZX55/C6V2 0,5W Z-DI THOMSON DIODE BZX55/C6V2	AE	012.2461	333.5810		
6L716	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L717	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L721	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L722	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L724	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L725	AE BZX55/C16 0,5W Z-DI THOMSON DIODEBZX55/C16	AE	012.2561	333.5810		
6L726	AE BZX75/C1V4 STABILISOR VALVO DIODE BZX75/C1V4	AE	086.9176	333.5810		
6L728	AE BZX55/C8V2 0,5W Z-DI THOMSON BZX55/C8V2	AE	012.2490	333.5810		
6L729	THOMSON BZX55/C8V2	AE	012.2490	333.5810		
6L730	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L731	AE BZX55/C5V1 0,5W Z-DI AEG-TELEF DIODEBZX55/C5V1	AE	012.2449	333.5810		
6L733	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L734	AD 1N4151 SI 50V 200MIA	AD	012.0723	333.5810		

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG.

Kennzeichen	AZ	Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.	
						ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN
Benennung / Beschreibung						
6L751	AEG-TELEF DIODE1N4151 AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
6L752	AD 1N4151 SI 50V 200MIA AEG-TELEF DIODE1N4151	AD	012.0723	333.5810		
K701	HF-KABEL		333.5691	333.5810		
K702	HF-KABEL		333.5904	333.5810		
L700	SPULE		289.4402	333.5610.01		
L701	LD 1000UH10%72,00HMQ,038A DELEVAN DROSSEL1025-92	LD	037.8005	333.5810		
R700	RL 0,25W301 OHM+-0,1%TK25 DRALORIC SMA0207/3010HM-B-E	RL	083.8140	333.5610.01		
R701	RW 2W 10KOHM+-5%L,25 BECKMAN 7276R10KL,25		247.7026	333.5610.01		
R702	RS 1,0W100+1000 OHM+-10%XS BURNS 85A3A-648/32-A10/A05	RS	333.5927	333.5810		
R703	RF 0,25W470KOHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%470K	RF	069.4740	333.5810		
R704	RL 0,25W 200 OHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/2000HM-F-B	RL	083.0049	333.5810		
R705	RF 0,25W100 OHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%100	RF	069.1012	333.5810		
R706	RF 0,25W100 OHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%100	RF	069.1012	333.5810		
R707	RF 0,25W 47 OHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%47	RF	069.4705	333.5810		
R708	RS 0,5W100KOHM+-20%10X10X DRALORIC LCA0207+-5%10X10X	RS	097.7583	333.5810		
R709	RF 0,25W180 OHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%180	RF	069.1812	333.5810		
R710	RL 0,25W 169 KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA7207/169K-F-C	RL	083.2164	333.5810		
R711	RF 0,25W 10 OHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%10	RF	069.1006	333.5810		
R712	RF 0,25W560 OHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%560	RF	069.5618	333.5810		
R713	RF 0,25W 1KOHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%1,0K	RF	069.1029	333.5810		
R714	RL 0,25W 6,19KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/6,19K-F-C	RL	082.2283	333.5810		
R715	RL 0,25W13,7KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/13,7K-F-D	RL	082.6608	333.5810		
R716	RF 0,25W4,7KOHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%4,7K	RF	069.4728	333.5810		
R717	RF 0,25W 4,7MOHM+-5% DRALORIC LCA0207+-5%4,7M	RF	069.4757	333.5810		
R718	RL 0,25W 1,50KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/1,50K-F-D	RL	083.0732	333.5810		
R719	RF 0,25W4,7KOHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%4,7K	RF	069.4728	333.5810		
R720	RF 0,25W 22KOHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%22K	RF	069.2231	333.5810		
R721	RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%10K	RF	069.1035	333.5810		
R722	RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207+-5%10K	RF	069.1035	333.5810		

Kennzeichen	Az	Datum	Schallteilliste für Benennung / Beschreibung	Sachnummer	Sachnummer	Blatt Nr.
R723	DRALORIC	RF 0,25W 22KOHM +-5%	LCA0207/+-5%10K	RF 069.2231	333.5810	
R724	DRALORIC	RF 0,25W 15,0KOHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%22K	RL 083.1400	333.5810	
R725	DRALORIC	RL 0,13W 2,00KOHM+-1%TK50	SMA0207/15K-F-D	RL 092.0283	333.5810	
R726	RESISTA	RL 0,25W 10,0 OHM+-1%TK50	HK1 2K 1%TK50	RL 082.8852	333.5810	
R727	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	SMA0207/100HM-F-D	RF 069.1029	333.5810	
R728	DRALORIC	RL 0,25W 1,82KOHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%1,0K	RL 082.2277	333.5810	
R729	DRALORIC	RF 0,25W 22KOHM +-5%	SMA0207/1,82K-F-C	RF 069.2231	333.5810	
R730	DRALORIC	RF 0,25W 15KOHM +-5%	LCA0207/+-5%22K	RF 069.1535	333.5810	
R731	DRALORIC	RF 0,25W 47 OHM +-5%	LCA0207/+-5%15K	RF 069.4705	333.5810	
R732	DRALORIC	RF 0,25W 47 OHM +-5%	LCA0207/+-5%47	RF 069.4705	333.5810	
R733	DRALORIC	RF 0,25W 4,7KOHM +-5%	LCA0207/+-5%47	RF 069.4728	333.5810	
R734	DRALORIC	RL 0,25W 10KOHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%4,7K	RL 082.1764	333.5810	
R735	DRALORIC	RS 0,5W 1KOHM+-20%10X10X5	SMA0207/100K-F-C	RS 087.7560	333.5810	
R736	BOURNS	RL 0,25W 100KOHM+-1%TK50	3386F-1-102	RL 082.1764	333.5810	
R737	DRALORIC	RF 0,25W 1 MOHM +-5%	SMA0207/100K-F-C	RF 069.1058	333.5810	
R738	DRALORIC	RL 0,25W 5,90KOHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%1,0M	RL 083.1145	333.5810	
R739	DRALORIC	RF 0,25W 15KOHM +-5%	SMA0207/5,90K-F-D	RF 069.1535	333.5810	
R740	DRALORIC	RF 0,25W 22KOHM +-5%	LCA0207/+-5%15K	RF 069.2231	333.5810	
R741	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	LCA0207/+-5%22K	RF 069.1041	333.5810	
R742	DRALORIC	RL 0,25W 1KOHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%100K	RL 082.2160	333.5810	
R743	DRALORIC	RL 0,25W 15,8KOHM+-1%TK50	SMA0207/1K-F-C	RL 083.1422	333.5810	
R744	DRALORIC	RL 0,25W 10,0 OHM+-1%TK50	SMA0207/15,8K-F-D	RL 082.8852	333.5810	
R745	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	SMA0207/100HM-F-D	RF 069.1035	333.5810	
R746	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	LCA0207/+-5%10K	RF 069.1035	333.5810	
R747	DRALORIC	RL 0,25W 100 OHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%10K	RL 082.6543	333.5810	
R748	DRALORIC	RL 0,25W 100 OHM+-1%TK50	SMA0207/100/HM-F-D	RL 082.6543	333.5810	
R749	DRALORIC	RF 0,25W 100 OHM +-5%	SMA0207/100/HM-F-D	RF 069.1012	333.5810	
R750	DRALORIC	RF 0,25W 100 OHM +-5%	LCA0207/+-5%100	RF 069.1012	333.5810	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe, Verwertung, Mithilfe an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Kennzeichen	Az	Datum	Schallteilliste für Benennung / Beschreibung	Sachnummer	Sachnummer	Blatt Nr.
R751	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	LCA0207/+-5%10K	RF 069.1035	333.5810	
R752	DRALORIC	RF 0,25W 100 OHM +-5%	LCA0207/+-5%100	RF 069.1012	333.5810	
R753	DRALORIC	RL 0,25W 2,49KOHM+-1%TK50	SMA0207/2,49K-F-D	RL 083.0890	333.5810	
R754	DRALORIC	RL 0,25W 2,49KOHM+-1%TK50	SMA0207/2,49K-F-D	RL 083.0890	333.5810	
R755	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	LCA0207/+-5%100K	RF 069.1041	333.5810	
R756	DRALORIC	RF 0,25W 1 MOHM +-5%	LCA0207/+-5%1,0M	RF 069.1058	333.5810	
R757	DRALORIC	RL 0,25W 21,5KOHM+-1%TK50	SMA0207/21,5K-F-C	RL 082.1741	333.5810	
R758	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	LCA0207/+-5%10K	RF 069.1035	333.5810	
R759	DRALORIC	RL 0,25W 78,7KOHM+-1%TK50	SMA0207/78,7K-F-C	RL 083.1939	333.5810	
R760	DRALORIC	RL 0,25W 5,90KOHM+-1%TK50	SMA0207/5,90K-F-D	RL 083.1145	333.5810	
R761	DRALORIC	RF 0,25W 100 OHM +-5%	LCA0207/+-5%100	RF 069.1012	333.5810	
R762	DRALORIC	RF 0,25W 100 OHM +-5%	LCA0207/+-5%100	RF 069.1012	333.5810	
R763	DRALORIC	RF 0,25W 10KOHM +-5%	LCA0207/+-5%10K	RF 069.1035	333.5810	
R764	DRALORIC	RS 0,5W 100KOHM+-20%10X10X	SMA0207/100/HM-F-D	RS 087.7583	333.5810	
R765	DRALORIC	RL 0,25W 100 OHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%100	RL 082.6543	333.5810	
R766	DRALORIC	RL 0,25W 2,49KOHM+-1%TK50	SMA0207/2,49K-F-D	RL 083.0890	333.5810	
R767	DRALORIC	RF 0,25W 15KOHM +-5%	LCA0207/+-5%15K	RF 069.1535	333.5810	
R768	DRALORIC	RF 0,25W 2,49KOHM+-1%TK50	SMA0207/2,49K-F-D	RF 069.1535	333.5810	
R769	DRALORIC	RF 0,25W 15KOHM +-5%	LCA0207/+-5%15K	RF 069.1535	333.5810	
R770	DRALORIC	RF 0,25W 22KOHM +-5%	LCA0207/+-5%22K	RF 069.2231	333.5810	
R771	DRALORIC	RL 0,25W 4,99KOHM+-1%TK50	SMA0207/4,99K-F-D	RL 083.1116	333.5810	
R772	DRALORIC	RL 0,25W 2,40 OHM+-1%TK50	SMA0207/2,40 OHM-F-D	RL 082.9271	333.5810	
R773	DRALORIC	RL 0,25W 6,49KOHM+-1%TK50	SMA0207/6,49K-F-D	RL 083.1168	333.5810	
R774	DRALORIC	RF 0,25W 47 OHM +-5%	LCA0207/+-5%47	RF 069.4705	333.5810	
R775	DRALORIC	RS 0,5W 100KOHM+-20%10X10X	SMA0207/100/HM-F-D	RS 087.7583	333.5810	
R777	DRALORIC	RF 0,25W 150 OHM +-5%	LCA0207/+-5%150	RF 069.1312	333.5810	
R778	DRALORIC	RS 0,5W 20 OHM+-20%10X10X5	SMA0207/20/HM-F-D	RS 087.7548	333.5810	
R780	BOURNS	RF 0,25W 10KOHM +-5%	3386F-1-200	RF 069.1035	333.5810	
R781	DRALORIC	RL 0,25W 11,0KOHM+-1%TK50	LCA0207/+-5%10K	RL 083.1322	333.5810	
	DRALORIC	TRIMM	SMA0207/11K-F-D			

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe, Verwertung, Mithilfe an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Kennzeichen	Az Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.	Z	Sachnummer	enthalten in
Benennung / Beschreibung							
R782	RL 0,25W 324 KOHM+-1XTK50	DRALORIC SWA0207/324K-F-C	RL 083.2435	333.5810			
R783	RF 0,25W100KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X100K	RF 069.1041	333.5810			
R784	RF 0,25W 1KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X1,0K	RF 069.1029	333.5810			
R785	RL 0,25W 10,0KOHM+-1XTK50	DRALORIC LCA0207/+5X1,0K	RL 083.1297	333.5810			
R786	RF 0,25W 3,2KOHM+-1XTK50	DRALORIC SWA0207/10K-F-D	RF 069.1039	333.5810			
R787	RF 0,25W100 OHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X100	RF 069.1012	333.5810			
R788	RF 0,25W100 OHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X100	RF 069.1012	333.5810			
R789	RF 0,25W100KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X100	RF 069.1041	333.5810			
R790	RS 0,5W10KOHM+-20X10X10X5	DRALORIC LCA0207/+5X100K	RS 087.7560	333.5810			
R791	BOURNS 3386F-1-102	BOURNS 3386F-1-102	RF 069.1035	333.5810			
R792	DRALORIC LCA0207/+5X10K	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RF 069.1035	333.5810			
R793	RF 0,25W 10KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RF 069.1035	333.5810			
R794	AW HEISSL 10KOHM+-10X0,8W	DRALORIC LCA0207/+5X10K	AW 008.0122	333.5810			
R795	SIEMENS HEISSLK111D100HM	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RL 083.0761	333.5810			
R796	RL 0,25W 1,65KOHM+-1XTK50	DRALORIC SWA0207/1,65K-F-D	RL 083.1522	333.5810			
R797	DRALORIC SWA0207/1,65K-F-D	DRALORIC SWA0207/1,65K-F-D	RF 069.1029	333.5810			
R798	RF 0,25W 10KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RF 069.1029	333.5810			
R799	RF 0,25W 100 OHM+-1XTK50	DRALORIC SWA0207/100/HM-F-B	RF 074.0904	333.5810			
R2701	DRALORIC SWA0207/100/HM-F-B	DRALORIC SWA0207/100/HM-F-B	RF 074.0904	333.5810			
R2702	BEYSCHLAG SBC0309/10M5X	DRALORIC SWA0207/100/HM-F-B	RL 084.4360	333.5810			
R2703	RL 0,25W19,1KOHM+-0,1X125	DRALORIC SWA0207/19,1K-B-E	RL 084.4648	333.5810			
R2704	DRALORIC SWA0207/19,1K-B-E	DRALORIC SWA0207/19,1K-B-E	RL 084.4648	333.5810			
R2705	RL 0,25W46,5KOHM+-0,1X125	DRALORIC SWA0207/46,5K-B-E	RL 084.4983	333.5810			
R2706	DRALORIC SWA0207/46,5K-B-E	DRALORIC SWA0207/46,5K-B-E	RL 084.4983	333.5810			
R2707	RL 0,25W100KOHM+-0,1XTK25	DRALORIC SWA0207/100K-B-E	RF 069.4757	333.5810			
R2708	RF 0,25W 4,7KOHM+-5X	DRALORIC LCA0207/+5X4,7M	RF 069.4757	333.5810			
R2709	RF 0,25W 1MOHM+-1XTK50	DRALORIC SWA0207/1M-F-D	RF 069.4757	333.5810			
R2710	DRALORIC SWA0207/1M-F-D	DRALORIC SWA0207/1M-F-D	RF 069.4757	333.5810			
R2711	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	RF 074.6033	333.5810			
	RF 0,25W 4,7 OHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X4,7	RF 074.6033	333.5810			
	RF 0,25W 499KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X4,7	RF 074.6033	333.5810			
	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	333.5833	333.5810			
	RF 0,25W 392 OHM+-1XTK50	DRALORIC LCA0207/392K-F-C	RF 082.2183	333.5810			
	DRALORIC LCA0207/392K-F-C	DRALORIC LCA0207/392K-F-C	RF 082.2183	333.5810			

Kennzeichen	Az Datum	Schaltteilleiste für	Sachnummer	Blatt Nr.	Z	Sachnummer	enthalten in
Benennung / Beschreibung							
R2712	RL 0,25W 1,21KOHM+-1XTK50	DRALORIC SWA0207/1,21K-F-D	RL 083.0655	333.5810			
R2713	RL 0,25W 2,43KOHM+-1XTK50	DRALORIC SWA0207/2,43K-F-D	RL 083.0884	333.5810			
R2714	DRALORIC SWA0207/2,43K-F-D	DRALORIC SWA0207/2,43K-F-D	RL 083.0884	333.5810			
R2718	RF 0,25W 10KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RF 069.1035	333.5810			
R2720	RF 0,25W 4,7KOHM+-5X	DRALORIC LCA0207/+5X4,7M	RF 069.4757	333.5810			
R2721	RL 0,25W16,7KOHM+-0,1X125	DRALORIC SWA0207/16,7K-B-E	RL 084.3493	333.5810			
R2722	RL 0,25W19,1KOHM+-0,1X125	DRALORIC SWA0207/19,1K-B-E	RL 084.3606	333.5810			
R2723	RL 0,25W47,5KOHM+-0,1X125	DRALORIC SWA0207/47,5K-B-E	RL 084.4360	333.5810			
R2724	RL 0,25W66,5KOHM+-0,1X125	DRALORIC SWA0207/66,5K-B-E	RL 084.4648	333.5810			
R2725	DRALORIC SWA0207/66,5K-B-E	DRALORIC SWA0207/66,5K-B-E	RL 084.4983	333.5810			
R2727	RF 0,25W 12KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X12K	RF 069.1235	333.5810			
R2728	RS 0,5W10KOHM+-20X10X10X5	DRALORIC LCA0207/+5X12K	RS 087.7560	333.5810			
R2729	BOURNS 3386F-1-102	BOURNS 3386F-1-102	RF 069.1829	333.5810			
R2730	DRALORIC SWA0207/1M-F-D	DRALORIC SWA0207/1M-F-D	RF 069.1829	333.5810			
R2731	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	RL 082.7862	333.5810			
R2732	RF 0,25W 1MOHM+-1XTK50	DRALORIC LCA0207/+5X1,8K	RF 069.1829	333.5810			
R2733	RF 0,25W 1MOHM+-1XTK50	DRALORIC LCA0207/+5X1,8K	RF 069.1829	333.5810			
R2734	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	RESISTA MK2 499KOHM,1XTK25	RF 069.1829	333.5810			
R2735	JAHRE RET12-1M-B-C3	JAHRE RET12-1M-B-C3	RL 082.7862	333.5810			
R2736	RF 0,25W 2,2KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X2,2K	RF 069.2225	333.5810			
R2737	BOURNS 3386F-1-503	BOURNS 3386F-1-503	RF 069.2225	333.5810			
R2738	DRALORIC SWA0207/270K-F-D	DRALORIC SWA0207/270K-F-D	RF 069.2225	333.5810			
R2739	DRALORIC SWA0207/100HM-F-D	DRALORIC SWA0207/100HM-F-D	RF 069.2225	333.5810			
R2751	DRALORIC SWA0207/100HM-F-D	DRALORIC SWA0207/100HM-F-D	RF 069.2225	333.5810			
R2752	RS 0,5W100KOHM+-20X10X10X	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RS 087.7583	333.5810			
R2753	DRALORIC LCA0207/+5X10K	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RF 069.4740	333.5810			
R2754	RF 0,25W 10KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X10K	RF 069.4740	333.5810			
R2757	RF 0,25W470KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X470K	RF 069.4740	333.5810			
R2758	RF 0,25W470KOHM +-5X	DRALORIC LCA0207/+5X470K	RF 069.4740	333.5810			
R2759	DRALORIC LCA0207/+5X470K	DRALORIC LCA0207/+5X470K	RF 069.4740	333.5810			

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Verleihrung, unbefugte Vervielfältigung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Kennzeichen	AZ	Datum	Schalttailliste für	Sachnummer	Blatt Nr.
Benennung / Beschreibung					
R2760	DRALORIC	LCA0207/+5X330	RF 0,25W 33 OHM +-5%	RF 069.3369	333.5810
R2761	DRALORIC	LCA0207/+5X33	RL 0,25W 2,74KOHM+-1XTK50	RL 083.0926	333.5810
R2762	DRALORIC	SMA0207/2,74K-F-D	RL 0,25W 2,74KOHM+-1XTK50	RL 083.0926	333.5810
R2763	DRALORIC	SMA0207/2,74K-F-D	RL 0,25W 10,0KOHM+-1XTK50	RL 083.1297	333.5810
R2764	DRALORIC	SMA0207/10K-F-D	RF 0,25W100 OHM +-5%	RF 069.1012	333.5810
R2765	DRALORIC	LCA0207/+5X100	RF 0,25W100 OHM +-5%	RF 069.1012	333.5810
R2766	DRALORIC	LCA0207/+5X100	RL 0,25W 10,0KOHM+-1XTK50	RL 083.1297	333.5810
R2767	DRALORIC	SMA0207/10K-F-D	RL 0,25W 100 OHM+-1XTK50	RL 082.6543	333.5810
R2781	DRALORIC	SMA0207/100/HM-F-D	RF 0,25W4,7KOHM +-5%	RF 069.4728	333.5810
R2782	DRALORIC	LCA0207/+5X4,7K	RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035	333.5810
R2783	DRALORIC	LCA0207/+5X10K	RF 0,25W4,7KOHM +-5%	RF 069.4728	333.5810
R2784	DRALORIC	LCA0207/+5X4,7K	RF 0,25W 10KOHM +-5%	RF 069.1035	333.5810
S701	SD 3EB.1X6U	T=10 GEDR. SGH		333.5856	333.5810
S702	GRAYHILL	R&S.ZCHNG.333.5856			
	ENTHALTEN IN				
	R702				
T705	AM BSV81	N-KAN.30V MOSFET	AM 010.9069	333.5810	
T706	VALVO	TRANSISTORBSV81	AM 010.9069	333.5810	
T707	AM BSV81	N-KAN.30V MOSFET	AM 010.9069	333.5810	
T708	VALVO	TRANSISTORBSV81	AM 010.9069	333.5810	
T709	AM BSV81	N-KAN.30V MOSFET	AM 010.9069	333.5810	
T710	VALVO	TRANSISTORBSV81	AM 010.9069	333.5810	
T711	AK MAT-01AH	DUAL NPN 45V	AK 257.4842	333.5810	
T713	AM 2N3958	N-KANAL-DUALFET	010.7837	333.5810	
T714	NSC	DUAL-FET2N3958	AK 010.3777	333.5810	
T716	AM 2N4859	N-KANAL-FET 30V	AM 010.9081	333.5810	
T717	VALVO	TRANSISTORBSV81	AM 010.9069	333.5810	
T718	AM BSV81	N-KAN.30V MOSFET	AM 010.9069	333.5810	
T719	VALVO	TRANSISTORBSV81	AM 010.9069	333.5810	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe und Nachdruck sind ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG ausdrücklich untersagt.

Kennzeichen	AZ	Datum	Schalttailliste für	Sachnummer	Blatt Nr.
Benennung / Beschreibung					
T721	AK 2N2905A	PNP 60V600MIA TEXAS	AK 010.3919	333.5810	
T722	AM BSV81	N-KAN.30V MOSFET	AM 010.9069	333.5810	
T723	VALVO	TRANSISTORBSV81	AM 010.9069	333.5810	
					- ENDE -

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe und Nachdruck sind ohne schriftliche Genehmigung der Rohde & Schwarz AG ausdrücklich untersagt.