

## Приложение Б

(справочное)

Перечень сборочных единиц и элементов к электрической  
принципиальной схеме прибора

Таблица Б1

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
GB	Батарея 3R12	1	Зам.-Элемент А316 - 3шт
РА	Измеритель 6ПБ.332.015	1	
	РЕЗИСТОРЫ С2-29В ОЖО.467.130 ТУ		
	РЕЗИСТОРЫ СП4 ОЖО.468.045 ТУ		
	РЕЗИСТОРЫ С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ		
R1	Шунт 8ПБ.583.045	1	(0,03±0,00003) Ом
R2	Шунт 8ПБ.583.044	1	(0,02±0,00002) Ом
R3	Шунт 8ПБ.583.045	1	(0,05±0,00005) Ом
R4	Шунт 8ПБ.583.046	1	(0,1±0,0001) Ом
R5	Шунт 8ПБ.583.047 - 01	1	(0,3±0,0003) Ом
R6	Шунт 8ПБ.583.047	1	(0,5±0,0005) Ом
R7	Сопротивление 6ПБ.272.117 -02	1	(9±0,009) Ом
R8	Сопротивление 6ПБ.272.114 -71	1	(40±0,04) Ом
R9*	Сопротивление 6ПБ.272.114 -72	1	От 0 до 200 Ом
R10	С2-29В-0,25-298 Ом ± 0,1 %-1,0-А	1	
R11	С2-29В-0,25-402 Ом ± 0,1 %-1,0-А	1	
R12*	Сопротивление 6ПБ.273.114 -72	1	От 0 до 450 Ом
R13*	Сопротивление 6ПБ.273.114 -73	1	От 0 до 20 Ом
R14*	Сопротивление 6ПБ.273.114 -72	1	От 0 до 450 Ом
R15	С2-29В-0,125-200 Ом ± 0,1 %-1,0-А	1	
R16	С2-29В-0,125-1,5 кОм ± 0,1 %-1,0-А	1	
R17, R18	С2-29В-0,25-100 Ом ± 0,1 %-1,0-А	2	
R19	С2-29В-0,125-2 кОм ± 0,1 %-1,0-А	1	
R20	С2-29В-0,125-1,5 кОм ± 0,1 %-1,0-А	1	
R21	С2-29В-0,125-2,61 кОм ± 0,1 %-1,0-А	1	

Продолжение таблицы Б1

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
R22	C2-29В-0,125-3,4 кОм $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
R23	C2-29В-0,25-10 кОм $\pm$ 0,1 %-1,0-В	1	
R24	C2-29В-0,125-30,1 кОм $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
R25	C2-29В-0,125-49,9 кОм $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
R26...R28	C2-29В-0,25-100 кОм $\pm$ 0,1 %-1,0-А	3	
R29	C2-29В-0,125-1 кОм $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
R30	СП4-1а-0,25- 1,5 кОм – А-ВС-2-16-В	1	
R31	C2-33Н - 0,25-1,5 кОм $\pm$ 10 %- А - Д	1	
R32	C2-29В-0,25-3,97 кОм $\pm$ 0,5 %-1,0-А	1	
R33	C2-29В-0,125-2,61 кОм $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
R34	C2-29В-0,25-48,1 Ом $\pm$ 1 %-1,0-В	1	
R35	C2-29В-0,25-437 Ом $\pm$ 0,5 %-1,0-А	1	
R36	C2-29В-0,25-196 Ом $\pm$ 0,5 %-1,0-А	1	
R37	C2-29В-0,25-402 Ом $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
R38	C2-29В-0,25-102 Ом $\pm$ 0,25 %-1,0-А	1	
R39	C2-29В-0,25-22,3 Ом $\pm$ 0,25 %-1,0-А	1	
R40	C2-29В-0,25-750 Ом $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
R41	C2-29В-0,125-200 Ом $\pm$ 0,1 %-1,0-А	1	
S1	Переключатель 6ПБ.264.104	1	
S2	Переключатель ПГГ - 5П8Н-6 АГО.360.204 ТУ	1	
TV	Трансформатор 6ПБ.174.138	1	
VD1,VD2	Диод КД 521 А дРЗ.362.035 ТУ	2	
VD3,VD4	Диод Д9К аАО.336.473 ТУ	2	
XS1,XS2	Зажим контактный 5ПБ.574.095 - 02	2	
XS3	Зажим контактный 5ПБ.574.095	1	
XS4	Зажим контактный 5ПБ.579.095 - 01	1	

ПРИМЕЧАНИЯ. 1 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесение изменений в схему и конструкцию прибора без проведения изменений в руководстве по эксплуатации.

2 В приборе могут быть применены другие элементы с аналогичными параметрами.

Изд. N подв.	Полн. и авто	Взам инд. N	Изд. N автв.	Полн. и авто	Српоб. N	Литт. помин.
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	----------	--------------

[illegible]