

# СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАТОРА




Таблица намоточных данных

Номер обмотки	Диаметр провода, мм		Число витков	Напряжение под нагрузкой, В	Напряжение холостого хода, В	Номер вывода	Порядок намотки
	без изоляции	с изоляцией					
I	0,23	0,28	2040	220	—	1—2	I
II	0,44	0,50	189	18,5	20,4	4—5	II
III	0,44	0,50	190	18,5	20,5	6—7	III
Экран	31	КПРНТ 0,05 М1				3	
	32, 33	КПРНТ 0,05 М1				—	

НОУ7.779.318 сердечник

Провод намотки ПЭТВ-939